

CTC Connect+



For CTC GSi12, CTC EcoHeat 400, CTC EcoZenith i250/i350, CTC EcoVent i350F, CTC EcoLogic Pro og CTC EcoZenith i550 Pro med programvareversjon fra og med 20170101 og CTC Internet fra og med xxxx-1705-xxxx.

Med CTC Connect+ kan du enkelt overvåke og endre innstillinger for varmpumpen og varmesystemet ditt ved hjelp av mobiltelefonen. Endre ønsket innetemperatur, innstillinger for varmtvann eller aktiver ferie ved hjelp av CTC Connect+ for å spare energi og ta vare på miljøet. I appen vises enkle grafer som lar deg følge temperaturer og varmpumpens ytelse. CTC Connect+ mottar også pushvarsler ved eventuell alarm fra varmpumpen din. Last ned appen, opprett en konto og legg til anlegget ditt for å komme i gang.

HUSK!

Før du kan bruke CTC Connect+, må produktet installeres og stilles inn som beskrevet i installasjonshåndboken for ditt CTC-produkt.

Opprett konto

For å koble produktet til CTCs server må du først laste ned appen CTC Connect+ fra App Store eller Google play.

Opprett en brukerkonto i appen slik at du kan logge deg på.

- Skriv inn e-postadressen din, og velg et passord.
- Godta «Vilkår for bruk»
- Godta «Personvernerklæring»
- Lenke for aktivering. Aktiver kontoen ved hjelp av lenken som blir sendt til den e-postadressen du opprettet kontoen med.

Logga inn Opprett konto	
Språk	Norsk ▾
E-post	E-post
Passord	Minst 5 tegn
Gjenta passord	Gjenta passord
<input type="button" value="Opprett konto"/>	

Betingelser
Takk for din registrering!
En aktiverings link er sendt til den e-mail adressen du har oppgitt
Følg instruksjonene i denne e-mail, etter det så går du til siden du logger inn på
<input type="button" value="Logg inn"/>

Tilkobling

Ved tilkobling kobles anlegget ditt til kontoen din.

Hvis anlegget allerede er koblet til en konto, vil disse brukerne kobles fra, og all loggført informasjon blir slettet.

Legg til anlegget ditt via menyen Mine anlegg.

1. Velg å koble sammen.
2. Navn. Gi anlegget et logisk navn, for eksempel bygningens adresse. For eksempel Kyrkjevegen, Dombås.
3. Serienr. Oppgi internettboksens serienummer. Nummeret begynner på 8301, og skal ikke overstige xxxx-1705-xxxx.
4. Oppgi postnummeret der dette anlegget er plassert.
5. Bruk listen til å velge landet der anlegget er plassert.
6. Koble sammen. Trykk på knappen «Koble sammen» for å gå videre.

1. Pare anlegg

2. Navn
For eksempel: "Villaveien"

3. Serienummer
Til sys., f.eks: '830117051234'

4. Postnummer
Postnummer til anleggets plassering

5. Land

6. Paring

Bekreft sammenkoblingen

7. Teksten «Anlegget er allerede koblet til kontoen ...» Hvis anlegget allerede er koblet til en konto, må du bekrefte at det kan kobles fra, og at all loggført informasjon kan slettes. Bekreft/avbryt.
8. Bekreft og godkjenn loggføring av data og internettt-trafikk fra anlegget.
9. Sammenkoblingen må bekreftes på CTC-produktets skjerm. Trykk på OK på *Bekreft internettm modul*. I denne fasen oppdateres internettboksen hvis det finnes aktuelle oppdateringer.

Den som kobler sammen, blir automatisk bruker – *Admin*.

7. Pare anlegg

Anlegget har allerede linket konti. Alle nåværende kontoer vil miste deres privilegier, og alle tidligere loggede data vil bli slettet.

Avbryt Bekreft

8. Pare anlegg

Kontinuerlig logging av anleggets drifts- verdier blir startet, og en viss båndbredde vil bli brukt av internettboksen.

Avbryt Bekreft

Internet

Bekreft Internet-modul

830117051234

OK

9.

9.

Bekreft parringen i anleggets display. (Hvis internettt boksen skal oppdateres, så det kan ta opp til et par minutter før du får bekreftelsen)

Administrere anleggene mine

I menyen mine anlegg kan du endre følgende: (Admin)

- Navn
- Postnr.
- Land
- Du kan legge til og fjerne brukerkontoer og tilgangsnivåer (Admin)
- Fjern min egen tilgang.
OBS! Når den siste *Admin*-brukeren fjernes fra anlegget, vil loggførte data slettes, og produktene må kobles til på nytt.

Legg til brukere

Flere brukere kan være koblet til samme anlegg. Som Admin kan du legge til brukere til anlegget slik at de kan overvåke anlegget ditt. Det kan kun legges til eksisterende kontoer. Disse kategoriseres etter følgende tilgangsnivåer:

- *Admin*.
 - kan avlese verdier, endre verdier og tilbakestille alarmer fra anlegget.
 - kan legge til / fjerne brukere og endre brukeres tilgangsnivå.
- *Lese/skrive*.
 - kan avlese verdier, endre verdier og tilbakestille alarmer fra anlegget.
- *Lese*.
 - kan avlese verdier fra anlegget.

Loggføring av data

- Loggføring av data startes når sammenkoblingen er fullført.
- Ved sammenkobling slettes eventuelle tidligere loggførte data.
- Ved sammenkobling forsvinner tidligere tilknyttede brukere, og de blir erstattet av den brukeren som gjennomfører sammenkoblingen.

Feilmelding

Ikke tilkoblet

Anlegget er ikke koblet til internett. Kontroller kabeltilkoblinger og at utstyr som modem, ruter og lignende er slått på.

< Tilbake ☰

Villaveien

Serienummer 830117051234

Navn Villaveien

Postnummer 34100

Land Sverige

Min tilgang Admin

Fjern tilgang til anlegget

Bruker ☯

Legg til bruker

🔄 Tilkoblet

Legg til bruker

Legg til e-posten til den personen som skal tilføyes.

Avbryt Bekreft

🔄 ⚠ Ikke tilkoblet